

MAUNT®

M00000052

Staub- und Partikelentferner in optischer Qualität



Beschreibung

Dieser Reiniger mit reinem Trocknungsgas sorgt garantiert für perfekt saubere Lichtwellenleiter-Stecker. Darüber hinaus können Sie die Flüssigkeit auch zur einfachen Entfernung von Staub, Flusen und Schmutz, z. B. aus Gehäusen, verwenden. Die Flüssigkeit ist nicht brennbar. Der Reiniger kann in Kombination mit Tüchern verwendet werden.

Allgemeine Informationen

Inhalt	225 ml
Marke	Microcare/Sticklers
Anzahl der Dosen	Mehr als 650 pro Flasche

Identifizierung von Gefährdungen

Enthält	HFC-134a Tetrafluorethan CAS# 811-97-2
Handhabung und Lagerung	Behälter bei Nichtgebrauch geschlossen halten.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsform	Flüssigkeit, Gas, Aerosol Leicht
Geruch	Nicht anwendbar
pH-Wert	-26 °C
Siedepunkt	Dieses Produkt ist nicht entflammbar Sofort
Flammpunkt	6654 hPa @ 25 °C
Verdampfungsrate	3.6
Dampfdruck	1.48
Dampfdichte	Begrenzte Wasserlöslichkeit
Spezifisches Gewicht (H2O = 1)	
Löslichkeit	



Anzeige der Gefährdung

H229 Behälter steht unter Druck:
kann bei Erwärmung bersten.
H280 Enthält Gas unter Druck:
kann
bei Erhitzung explodieren.